

JEPRO TIME SWITCH INSTRUCTION MANUAL

1. સૌ પ્રથમ UP key દબાવી ને રાખો, reset લખાઈ ને આવે ત્યારે UP key છોડી દો.
2. reset લખાઈ ને બંધ થઈ જાય તે પછી set key દબાવો, ત્યારે t લખાઈ ને આવશે.
3. ત્યાર બાદ Enter key દબાવો, UP & DOWN key દ્વારા ઘડિયાળ ની મિનિટ set કરો.
4. ત્યાર બાદ Enter key દબાવો, UP & DOWN key દ્વારા ઘડિયાળ ના કલાક set કરો. (ઘડિયાળ નો ટાઈમ ૨૪ કલાક પ્રમાણે set કરવો.)
5. ત્યાર બાદ Enter key દબાવો, t0 0n લખાઈ ને આવશે, પછી Enter key દબાવો.
6. UP & DOWN key દ્વારા તમારા ON ટાઈમ પ્રમાણે મિનિટ set કરો, પછી Enter key દબાવો.
7. UP & DOWN key દ્વારા તમારા ON ટાઈમ પ્રમાણે કલાક set કરો, પછી Enter key દબાવો.
8. t0 0f લખાઈ ને આવશે, પછી Enter key દબાવો, પછી off ટાઈમ ની મિનિટ set કરો.
9. ત્યાર બાદ Enter key દબાવો, UP & DOWN key દ્વારા off ટાઈમ પ્રમાણે કલાક set કરો.
10. ત્યાર બાદ Enter key દબાવો, ત્યારે t1 0n લખાઈ ને આવશે, ત્યારે બીજી વખત નો on ટાઈમ t0 0n પ્રમાણે બીજા નવા on ટાઈમ set કરવો.
11. ત્યાર બાદ Enter key દબાવો, ત્યારે t1 0f લખાઈ ને આવશે, ત્યારે બીજી વખત નો of ટાઈમ t0 0f પ્રમાણે બીજા નવા of ટાઈમ set કરવો.
12. આ જ પ્રમાણે તમે ૧૪ વખત ON-OFF ટાઈમ set કરી શકશો.
13. ત્યાર બાદ set key દબાવા થી તમારા ૧૪ ટાઈમ નો ON-OFF પ્રોગ્રામ save થઈ જશે.

JEPRO યુનિટ ની વિશેષતાઓ:

- તમારે જેટલા

ON	OFF
----	-----

 ટાઈમ set કરવા હોય તે પ્રમાણે ઉપર મુજબ set કરી set key દબાવી તેટલા ટાઈમ save થશે બાકી ના ટાઈમ બાય પાસ થશે.
- મેન્યુઅલ ON-OFF કરવા માટે Enter key દબાવો, ત્યારે 4 Digit ON-OFF થશે ત્યારે UP key થી ON અને DOWN key થી OFF કરવું. ફરીથી Enter દબાવા થી Auto mode માં થઈ જશે.
- બધા ON-OFF ટાઈમ નવા Enter કરવા હોય તો, UP key ને જ્યાં સુધી reset લખાઈ ને ના આવે ત્યાં સુધી દબાવી રાખવી. ત્યાર બાદ ઉપર પ્રમાણે ON-OFF ટાઈમ set કરવા.